

## SPANNUNGSWANDLER SINUS 600W



423 3000

### Art.-Nr. Artikelbezeichnung

423 3000 Spannungswandler Sinus 600 W PSI 600

### techn. Details

#### **600W Spannungswandler von 12V auf 230V mit echter Sinuswelle mit 2 Steckdosen, Fernbedienung und USB Ausgang**

Ideal für den mobilen Einsatz in PKW, Reisemobilen, etc. um 230V Geräte benutzen zu können. So können z.B. Handy, Laptop, Kühlbox, Audio-, Videogeräte, Rasierapparate, Haushaltsgeräte, etc. betrieben werden.

#### **Spezifikationen:**

- 600 Watt DC-AC Spannungswandler mit zwei Steckdosen
- Erzeugt aus einer 12-Volt-Batterie eine Wechselspannung von 230 Volt mit echter Sinuswelle
- Reine Sinuswelle - auch für stromempfindliche Geräte geeignet (THD 3%)
- 600 Watt Dauerleistung / 1200 Watt Spitzenleistung (kurzzeitig)
- Sehr hoher Wirkungsgrad von bis zu 88%
- Eingangsspannung: 12V DC
- Ausgangsspannung: 230V AC
- USB Ausgang: 1x DC 5V mit 2100mA / 1x DC 5V mit 1000mA
- LCD Display am Gerät
- Ein- und Ausschalter am Gehäuse
- Fernbedienung mit LCD Display und Kabel zur Anbindung
- Mit eingebautem Lüfter
- Batteriewächterfunktion zur Verhinderung der vollständigen Entladung der KFZ Batterie
- Über- und Unterspannungsschutz
- Überhitzungs- und Kurzschlussabsicherung
- Direkter Anschluss mit den Klemmen an die Batterie
- Größe (LxBxH): ca. 310 x 200 x 100 mm
- Gewicht: ca. 3,6 kg