

## RUNDUTEC MOTORRAD BATTERIEN

**Am 01.02.2021 trat die EU-Verordnung (2019/1148) in Kraft.**

Sie untersagt dem Einzelhandel den Verkauf separater Batteriesäurepackungen für trocken geladene Batterien an **Privatpersonen**.

Davon betroffen sind alle Batterien mit Säurepack.

Der Handel mit trocken geladenen Batterien mit Säurepacks zwischen gewerblichen Marktteilnehmern (Großhandel, Einzelhandel, Werkstätten, Industrie) ist weiterhin unter Einhaltung der EU-Verordnung (2019/1148) möglich.

## SILVER EDITION



### AGM -Technologie gefüllt und geladen:Empfehlung für Privatpersonen

- erhöhte Zyklenfestigkeit und Lebensdauer
- versiegelte AGM-Fließtechnik
- absolut wartungsfrei nach EN-Norm (kein Nachfüllen von Wasser mehr notwendig)

### Übersicht Motorrad-Batteriepole

| Art.-Nr. | JIS-Code     | Spannung<br>V | Ah   | A (EN) | Länge mm | Breite<br>mm | Höhe<br>mm | Polart | Schal-<br>tung | Boden-<br>leiste |
|----------|--------------|---------------|------|--------|----------|--------------|------------|--------|----------------|------------------|
| 875 7405 | S-6N4-BS     | 6             | 4    | 40     | 70       | 70           | 96         | W      | 1              | B0               |
| 774 5250 | S-6N6L-BS    | 6             | 6    | 40     | 95       | 55           | 117        | C1     | 0              | B0               |
| 642 1003 | B-49-6       | 6             | 10   | 90     | 91       | 83           | 159        | C2     | 0              | B0               |
| 642 1002 | S-6N11A-BS   | 6             | 11   | 95     | 121      | 58           | 130        | C1     | 1              | B0               |
| 618 7203 | YTR4A-BS     | 12            | 2,3  | 30     | 113      | 48           | 85         | 12     | 0              | B0               |
| 713 1301 | YB3L-BS      | 12            | 3    | 32     | 98       | 56           | 109        | C1     | 0              | B0               |
| 713 1302 | UTX4L-BS     | 12            | 4    | 50     | 113      | 70           | 86         | C3     | 0              | B0               |
| 713 1303 | YB5L-BS      | 12            | 5    | 65     | 119      | 60           | 129        | C1     | 0              | B0               |
| 713 1310 | UTX5L-BS     | 12            | 5    | 65     | 113      | 70           | 107        | C3     | 0              | B0               |
| 192 5039 | YTZ7S        | 12            | 6    | 80     | 113      | 70           | 108        | Y5     | 0              | B0               |
| 192 5040 | YT7B-BS      | 12            | 7    | 70     | 150      | 65           | 93         | Y11    | 1              | B0               |
| 713 1313 | UTX7L-BS     | 12            | 7    | 75     | 113      | 70           | 130        | C3     | 0              | B0               |
| 713 1311 | UTX7A-BS     | 12            | 7    | 90     | 150      | 87           | 94         | C4     | 1              | B0               |
| 642 1004 | YB7L-BS      | 12            | 8    | 85     | 137      | 76           | 128        | C2     | 0              | B0               |
| 713 1312 | YB7-BS       | 12            | 8    | 85     | 137      | 76           | 128        | C2     | 1              | B0               |
| 192 5044 | YT9B-BS(DRY) | 12            | 8    | 90     | 150      | 70           | 105        | Y11    | 1              | B0               |
| 192 5031 | YTZ10S       | 12            | 8    | 130    | 150      | 86           | 94         | Y11    | 1              | B0               |
| 713 1304 | YB9L-BS      | 12            | 9    | 110    | 137      | 76           | 134        | C2     | 0              | B0               |
| 713 1314 | UTX9-BS      | 12            | 9    | 120    | 150      | 87           | 107        | C4     | 1              | B0               |
| 713 1305 | YT12A-BS     | 12            | 9,5  | 120    | 150      | 87           | 107        | Z1     | 1              | B0               |
| 713 1306 | UTX12-BS     | 12            | 10   | 100    | 150      | 87           | 130        | C4     | 1              | B0               |
| 192 5018 | YT12B-BS     | 12            | 10   | 125    | 151      | 71           | 130        | Y11    | 1              | B0               |
| 143 7502 | YB10L-BS     | 12            | 11   | 120    | 133      | 89           | 145        | Y11    | 0              | B0               |
| 192 5043 | YTZ12S       | 12            | 11   | 130    | 151      | 86           | 113        | Y11    | 1              | B0               |
| 192 5042 | YTZ14S       | 12            | 11,2 | 130    | 151      | 86           | 113        | Y11    | 1              | B0               |
| 493 1317 | YT14B-BS     | 12            | 12   | 140    | 151      | 71           | 146        | Y11    | 1              | B0               |
| 407 1317 | YB12A-BS     | 12            | 12   | 140    | 132      | 78           | 157        | Y11    | 1              | B0               |
| 407 1318 | YB12AL-BS    | 12            | 12   | 140    | 132      | 78           | 157        | Y11    | 0              | B0               |
| 875 7406 | S-YB14-BS    | 12            | 14   | 185    | 132      | 88           | 163        | Z1     | 1              | B0               |
| 713 1307 | YB14L-BS     | 12            | 14   | 185    | 132      | 88           | 163        | Z1     | 0              | B0               |
| 713 1308 | UTX14-BS     | 12            | 14   | 200    | 151      | 86           | 147        | Z1     | 1              | B0               |
| 493 1309 | YTX16-BS     | 12            | 14   | 230    | 150      | 87           | 161        | Y11    | 1              | B0               |
| 407 1316 | Y50-N18L-BS  | 12            | 18   | 200    | 204      | 90           | 159        | Y11    | 0              | B0               |
| 713 1309 | YT20L-4      | 12            | 18   | 200    | 177      | 88           | 155        | Z2     | 0              | B0               |
| 728 2237 | 51913AGM     | 12            | 19   | 150    | 181      | 76           | 167        | NB     | 0              | B0               |



618 7203

## BATTERIEN

---

| Art.-Nr.        | JIS-Code     | Spannung<br>V | Ah | A (EN) | Länge mm | Breite<br>mm | Höhe<br>mm | Polart | Schal-<br>tung | Boden-<br>leiste |
|-----------------|--------------|---------------|----|--------|----------|--------------|------------|--------|----------------|------------------|
| <b>407 1319</b> | YB16-BS      | 12            | 19 | 190    | 174      | 100          | 153        | Y11    | 1              | B0               |
| <b>875 7407</b> | S-YTX24HL-BS | 12            | 24 | 350    | 205      | 91           | 159        | Z2     | 0              | B0               |
| <b>713 1300</b> | U1-R9        | 12            | 24 | 220    | 195      | 130          | 183        | B9     | 0              | B0               |
| <b>407 1315</b> | 53034/U1     | 12            | 28 | 300    | 195      | 125          | 176        | U1     | 1              | B0               |
| <b>407 1314</b> | 53030/U1     | 12            | 28 | 300    | 195      | 125          | 176        | U1     | 0              | B0               |