

DIGITAL AC/DC-KRIECHSTROMZANGE 2/80 A

BUSCHING

Mit Spannungsdetektor und LED-Taschenlampe. Stromzange zum berührungslosen Messen von Kriechströmen im mA-Bereich und bis 80 A.

- 3 2/3 -stellige, 11 mm LCD-Anzeige
- Bereich: 2 A / 80 A, Auflösung: 1mA / 100 mA
- Messwerthaltefunktion / Data-Hold
- Abschaltautomatik nach 7 Minuten
- Blaue Hintergrundbeleuchtung
- Berührungsloser Spannungsdetektor
- Leitungsdurchmesser: max. 18 mm
- Mit Tasche und Batterie
- Leiterdurchmesser: 18 mm max.
- Sicherheit: IEC-1010-1; CAT III 600 V
- DCA: 2/80 A; $\pm 2,8 \% + 8 \text{ St.} - 1 \text{ mA}$
- ACA: 2/80 A; $\pm 3,0 \% + 8 \text{ St.} - 1 \text{ mA}$



710 0660

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
710 0660	Kriechstromzange	Digi 2-80A