SCHALTER RASTEND BZW. TASTEND

Die Hella-Schalterbaureihen 7832/8948 sind für den Innenraumbereichvon Nkw und Pkw ausgelegt. Die Baureihen nutzen die gängigen Standarts im Automobilbau. Die Vorteile der Hella-Baureihen sind im modularen Aufbau und hoher Schaltleistung zu finden.



Es ist verfügbar:
- kompletter automotiv Funktionsbereich (Standards und spezifizierte Funktionen)
- einstufige und spezifizierte Schalter
- ein Schaltkreis und zwei Schaltkreise
- Taster oder Raster
- effektives Verriegelungssystem
- 12V/24V Spannung
- LED und Glühlampentechnik
- rastbare Symbolscheibenvielfalt
- Erstbestückung und Nachrüstung durch standardisierte Montageöffnung 41,1 x 2,2 mm sowie Montagerahmen

Technische Details:
Gehäuse, Einbau-Zubehör Kunststoff, schwarz genarbt
Funktionsfähigkeit: -35 C bis +65 C
Lagerfähigkeit: -40 C bis +90 C 12V 16A; 24V 8A
Schutzklasse: innenraumgeeignet nach IP6X (DIN 40050)
zulässiger Spannungsabfall: vor Dauerlauf max. 10mV/A
Glühlampe: nach Dauerlauf max. 20mV/A
Armaturenbrettstärke: 1 -2,5 mm
Kontaktierung: Flachstecker 6,3mm, DIN 46244, aus dem Schaltergehäuse herausgeführt Belastungswerte

Belastungswerte: (ohne Last)
Prüfspannung 13,5 V
6 A -250 000 Schaltungen
10A - 150 000 Schaltungen
16A - 20 0000 Schaltungen

Prüfspannung 27,5V
3A - 150 000 Schaltungen
5A - 100 000 Schaltungen
8A - 20 000 Schaltungen

Für die Typen 6HH 007 832 -28/-29/-30/-32/-59/-64/-66/-71/-72/-77 (Warnblikschalter) gilt: Belastungswerte bei:
12/24V: 10A = 10 000 Schaltungen
Schaltkräfte: I - 0; I - 0 = 8N +/- 3N
Belastbarkeit: 12V 16A; 24V 8A

Zweistufig, mit einem Schaltkreis

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
199 1888	Kombischalter, mit Auffindbeleuchtung
110 4015	Kombischalter, mit Auffindbeleuchtung

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
151 1392	Schalter, ohne Beleuchtung
199 1929	Schalter, mit Auffindbeleuchtung
110 3865	Schalter, ohne Beleuchtung, 1.Stufe tastend
110 4046	Kombischalter, ohne Beleuchtung
110 4053	Kombischalter, mit Auffindbeleuchtung
110 4008	Kombischalter, ohne Beleuchtung

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
151 1141	Schalter, ohne Beleuchtung
199 1943	Schalter, mit Auffindbeleuchtung
199 1900	Schalter, ohne Beleuchtung
110 3872	Schalter, mit Auffindbeleuchtung