

SPANNUNGSWANDLER SINUS 600W



423 3000

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	techn. Details
423 3000	Spannungswandler Sinus 600 W PSI 600	600W Spannungswandler von 12V auf 230V mit echter Sinuswelle mit 2 Steckdosen, Fernbedienung und USB Ausgang Ideal für den mobilen Einsatz in PKW, Reisemobilen, etc. um 230V Geräte benutzen zu können. So können z.B. Handy, Laptop, Kühlbox, Audio-, Videogeräte, Rasierapparate, Haushaltsgeräte, etc. betrieben werden. Spezifikationen: 600 Watt DC-AC Spannungswandler mit zwei Steckdosen - Erzeugt aus einer 12-Volt-Batterie eine Wechselspannung von 230 Volt mit echter Sinuswelle - Reine Sinuswelle - auch für stromempfindliche Geräte geeignet (THD 3%) 600 Watt Dauerleistung / 1200 Watt Spitzenleistung (kurzzeitig) - Sehr hoher Wirkungsgrad von bis zu 88% - Eingangsspannung: 12V DC - Ausgangsspannung: 230V AC - USB Ausgang: 1x DC 5V mit 2100mA / 1x DC 5V mit 1000mA - LCD Display am Gerät - Ein- und Ausschalter am Gehäuse - Fernbedienung mit LCD Display und Kabel zur Anbindung - Mit eingebautem Lüfter - Batteriewächterfunktion zur Verhinderung der vollständigen Entladung der KFZ Batterie - Über- und Unterspannungsschutz - Überhitzungs- und Kurzschlussabsicherung - Direkter Anschluss mit den Klemmen an die Batterie - Größe (LxBxH): ca. 310 x 200 x 100 mm - Gewicht: ca. 3,6 kg