

TRENNSCHALTER FÜR BATTERIE- UND ZÜNDSTROM



für Batterie- und Zündstrom, Schaltschlüssel rot

- wahlweise Schaltung für + oder - Leitung
- in "Aus-" Stellung abziehbar, Stromabgabe unterbrochen
- 2 Schraubanschlüsse
- 2 Schaltstellungen: 0 =aus, 1 =ein
- max. Belastung: 1000A bei 12V (10Sek.), 500A bei 24V (10Sek.)
- Belastbarkeit bei Dauerzustand beträgt max 50A bei max. 80°C Umgebungstemperatur und einer mit Ringzunge angeschlossene Leitung von 35mm²
- Schutzart DIN 40 050 -IPX 2



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Allgemeine Information
199 1857	Batterie-/Trennschalter	SB Verpackung
150 0705	Batterie-/Trennschalter	...
199 1864	Batterie-/Trennschalter	mit verzinnnten Schraubkontakten
199 5145	Ersatzschlüssel	...